

FTDX3000

MENU No	項目名	設定内容	備考
37	CAT SELECT	USB	CAT端子選択
38	CAT RATE	4800-19200	CATの通信速度
40	CAT RTS	ENABLE	CAT RTSポート有効
75	DATA IN SELECT	USB	DATAモード時の入力端子

FTDX5000

IPO:AMP2 R.FLT:6K AGC:AUTO,SLOW(デフォルト設定) MODE:USB WIDTH:4,000Hz

MENU No	項目名	設定内容	備考
32	GENE CAT BPS	4800-19200	CATの通信速度
34	GENE CAT RTS	DISABLE	無効にする
35	GENE CAT IND	ENABLE	
99	A3J LCUT FRQ	OFF	
101	A3J HCUT FRQ	OFF	
103	A3J MIC SEL	DATA	
104	A3J TX BPF	3000WB	

FTDX101MP

FUNCボタンを押して設定します

MENU No	項目名	設定内容	備考
FUNC	RADIO SETTING	MODE PSK/DATA	
	LCUT FREQ	200Hz	
	HCUT FREQ	3500Hz	
	DATA OUT LEVEL	50	(受信レベル 後で調整)
	TX BPF SEL	50-3050Hz	
	LCUP SLOPE	18db/oct	
	HCUP SLOPE	18db/oct	
	DATA OUT SELECT	MAIN	
	DATA MODE SOURCE	REAR	
	REAR SELECT	USB	
	RPORT GAIN	8	(送信レベル 後で調整)
	RPTT SELECT	RTS	
OPERATION SETTING	CAT RATE	19200bps	
	NB REJECTION	30dB	
	RF/SQ VR	RF	

Enhanced COM Port CAT通信
Standard COM Port TX制御(PTT、CWキーイング、FSK制御)

Settings

General Radio Audio Sequencing Tx Macros Reporting Frequencies

Rig: Yaesu FT-DX101D Poll Interval: 1 s ☐ S meter ☐ Output power

CAT Control

Serial Port: COM6

Serial Port Parameters

Baud Rate: 19200

Data Bits

☒ Default ☐ Seven ☐ Eight

Stop Bits

☒ Default ☐ One ☐ Two

Handshake

☒ Default ☐ None
☐ XON/XOFF ☐ Hardware

Force Control Lines

DTR: RTS:

PTT Method

☐ VOX ☐ DTR
☐ CAT ☒ RIS

Port: COM5

Transmit Audio Source

☐ Rear/Data ☒ Front/Mic

Mode

☐ None ☐ USB ☒ Data/Pkt

Split Operation

☐ None ☐ Rig ☒ Fake It

Test CAT Test PTT

Tx delay: 0.1 s

OK Cancel

スタンダードをPTTに割り当て、エンハンスドはCAT制御に割り当てます

全般	無線機	オーディオ	順序	Tx マクロ	レポート	周波数	通知・色付け	フィルタ	スケジューラ	高度
リグ: Yaesu FTDX-3000		ホーリング間隔: 1 s		☐ リグ電源オン ☐ リグ電源オフ ☐ Sメーター ☐ 送信出力						
CATコントロール										
シリアルポート: COM3										
シリアルポートパラメータ										
ボーレート: 4800										
データビット										
☒ デフォルト ☐ 7 ☐ 8										
ストップビット										
☒ デフォルト ☐ 1 ☐ 2										
ハンドシェイク										
☒ デフォルト ☐ 無し										
☐ XON/XOFF ☐ ハードウェア										
制御信号の強制設定										
DTR: RTS:										
PTT 方法										
☐ VOX ☒ DTR										
☐ CAT ☐ RTS										
ポート: COM4										
送信オーディオ入力選択										
☐ 背面/データ端子 ☒ 前面/マイク端子										
モード										
☐ 指定無し ☒ USB ☐ Data/Pkt										
スプリット操作										
☐ 指定無し ☐ リグ ☒ Fake It										
CATテスト										
PTTテスト										
Tx遅延: 0.1 s										
OK キャンセル										